Sådan åbnes TASMOTA

BRUGERGUIDE & TRIN-FOR-TRIN INSTRUKTION

Introduktion:

Denne guide hjælper dig med at få adgang til TASMOTA-brugerfladen. Konfigurationen foregår trådløst direkte gennem din computers eller telefons webbrowser. Husk dette er bare en lille guide som vi udgiver om en hjælp, det er ikke noget vi lavet en garanti for virker.

Scenarie 1: Første gang du tænder modulet (Access Point Mode)

Når modulet er helt nyt eller nulstillet, opretter det sit eget midlertidige Wi-Fi-netværk, så du kan parre det med dit eget netværk.

- ✓ **Tænd modulet:** Tilslut netspænding stabilt til modulet. Wi-Fi-status-LED'en vil begynde at indikere aktivitet.
- ✓ **Søg efter Wi-Fi-netværk:** Åbn Wi-Fi-indstillingerne på din smartphone, tablet eller computer.
- ✓ **Forbind til Tasmota:** Find og vælg det åbne netværk, der hedder noget i stil med `tasmota-XXXXXX-XXXX`.
- ✓ **Åbn konfigurationssiden:** De fleste enheder åbner automatisk en "Log ind på netværk"-side. Hvis ikke, skal du åbne din browser og taste `192.168.4.1` i adressefeltet og trykke Enter.
- ✓ **Gem dit Wi-Fi:** Indtast dit private Wi-Fi-navn (SSID) og adgangskode på Tasmota-siden, og klik på **Save**. Modulet genstarter nu og forbinder til dit Wi-Fi.

Scenarie 2: Modulet er allerede forbundet til dit Wi-Fi

Hvis modulet har gennemført førstegangsopsætningen, har det modtaget en intern IP-adresse fra din hjemmerouter.

- ✓ **Find enhedens IP-adresse:**
  – **Metode A:** Log ind på din hjemmerouters administrator-side og find enhedslisten. Kig efter navnet **tasmota-...** og notér IP-adressen (f.eks. `192.168.1.45`).
  – **Metode B:** Scan dit netværk med en app på telefonen (f.eks. *Fing*) eller på PC (f.eks. *Advanced IP Scanner*).

- ✓ **Åbn brugerfladen:** Åbn en webbrowser (Chrome, Safari, Edge eller Firefox).
- ✓ **Indtast IP-adressen:** Skriv den fundne IP-adresse direkte i browserens adressefelt og tryk Enter.

Efter åbning:

Du befinder dig nu på Tasmota-hovedmenuen. Herfra kan du styre de indbyggede relæer, udlæse status på portene, opsætte MQTT-forbindelser til dit smarthome-system eller opdatere modulets firmware.